

F&F PCG-417 Przekaźnik czasowy 230V,24V AC/DC 10A

Cena brutto	**117,10 zł**
Cena netto	**95,20 zł**
Dostępność	**Mała ilość - sprawdź dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny - przy dokonaniu płatności online**
Numer katalogowy	**PCG-417**
Producent	**F&F Filipowski sp.j.**

Opis produktu

PCG-417

Przełacznik GWIAZDA-TRÓJKĄT

Przeznaczenie

Do sterowania stycznikowym układem przełączeniowym GWIAZDA-TRÓJKĄT.

Działanie

Sterownik posiada specjalny układ dwóch przekaźników elektromagnetycznych, który eliminuje ryzyko załączenia dwóch styczników jednocześnie. Każdy z przekaźników steruje odpowiednim stycznikiem. W chwili przełączenia z układu GWIAZDA na TRÓJKĄT pierwszy rozłącza stycznik „gwiazdy”, następuje wymuszona przerwa czasowa, a następnie drugi przekaźnik załącza stycznik „trójkąta”. Po załączeniu zasilania styk GWIAZDAY zostanie przełączony w pozycję 7-9 na ustawiony czas rozruchu t1. Styk TRÓJKĄTA pozostaje w pozycji 10-11. Po upływie czasu rozruchu t1 styk GWIAZDAY zostanie przełączony w pozycję 7-8 (styk TRÓJKĄTA nadal pozostaje w pozycji 10-11) i nastąpi przerwa przełączenia o ustawionym czasie t2. Po upływie czasu t2 styk TRÓJKĄTA zostanie przełączony w pozycję 10-12 i pozostaje w tym stanie do momentu odłączenia napięcia zasilającego (styk GWIAZDAY pozostaje w pozycji 7-8).

Nastawa czasu rozruchu i czasu opóźnienia przełączenia

Pokrętłem wyboru zakresu czasowego T↔ ustawiamy wybrany zakres czasowy (dla opcji opóźnienia przełączenia t2=75msek z lewej strony skali, a dla opcji opóźnienia przełączenia t2=100msek z prawej strony skali). Pokrętłem T× ustawiamy wartość na skali od 1 do 10. Iloczyn tych wartości jest równy czasowi rozruchu t1 (np. t1=1s×7=7sek).

Dane techniczne

asilanie	230V AC / 24V AC/DC
prąd obciążenia	2×(
styk	2× separowany 1P
czas rozruchu GWIAZDA	÷1000sek
czas przełączania	75msek / 150msek
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja działania	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35