



FERMAX Zestaw Way-Fi 1 nr 7"

Cena brutto	2 337,00 zł
Cena netto	1 900,00 zł
Dostępność	Mała ilość - sprawdź dostępność
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	1431
Kod producenta	1431
Kod EAN	8424299014319
Producent	Brak

Opis produktu

Panel zewnętrzny :

- Stopień ochrony IP / IK: IP 44 / IK 07
- Wykończenie: aluminium
- Aktywacja elektrozamka: Tak (wyjście 12 Vdc 250 mA, połączenia S+, S-). Czas aktywacji (1-8 s.)
- Przełącznik ze stykiem bezprądowym do aktywacji 2. bramy (garaż): Tak. Konfigurowalny jako normalnie otwarty/zamknięty. Czas aktywacji (1-8 s.)
- Przycisk Wyjdz: Tak. Elektrozamek (S+, S-) uruchamia się po naciśnięciu. Połączenia PL, S+
- Kamera: CMOS, rozdzielczość 900 TVL. Szeroki kąt (H=120°; V=72°). Białe diody LED (6) do oświetlenia kamery przez automatyczną aktywację czujnika światła.
- Dodatkowy panel wejściowy: Nie
- Regulacja głośności głośnika: Tak
- Temperatura pracy: [-20°C, +55°C]
- Maksymalny prąd elektrozamka: prąd trzymania 250 mA

Panel wewnętrzny :

- Przekierowanie połączeń na smartfon: Tak (można połączyć nieograniczoną liczbę smartfonów). Możliwość wyboru w monitorze, czy połączenie ma dzwonić jednocześnie w monitorze i smartfonie, czy najpierw w monitorze, a potem w smartfonie (programowalny czas opóźnienia 5-25 s.). Przekierowanie połączeń można również wyłączyć.
- Mocowanie monitora: w zestawie wspornik ścienny
- Cechy ekranu: 7" pojemnościowy ekran dotykowy (panoramiczny format 16:9). Rozdzielczość 1024 x 600 pikseli. Wzrost widzenia (technologia LCD IPS). Przyjazny dla użytkownika interfejs kompatybilny z operacjami dotykowymi.
- Diody LED: Biały: monitor włączony; Fioletowy: Nie przeszkadza? W?.; Zielony: Zdjęcia/filmy oczekujące na wyświetlenie.

-
- Tryb rozmowy: bez użycia ręk
 - Pożyczenia dzwonka do drzwi: Tak (pożyczenia GND, BELL)
 - Data i godzina: tak (czas: format 24-godzinny; data: format konfigurowalny). Roczne programowanie z monitora lub synchronizacja z aplikacji.
 - Tryb Nie przeszkadza?: Tak. Natychmiastowa aktywacja/dezaktywacja i/lub programowalny dzienny przedział czasowy.
 - Robienie zdjęć: Tak. Automatyczna (możliwość wyłączenia, domyślnie wyłączona) i Roczna. 100 zdjęć bez karty Micro SD, 1.000 z kartą Micro SD. Zdjęcia w monitorze można skopiować na kartę Micro SD.
 - Przechwytywanie wideo: Tak. Automatyczny (możliwość wyłączenia) i Roczny. Tylko z Micro SD 8-32 GB, nie wchodzi w skład zestawu. A? 128 filmów 15s.
 - Usuwanie zdjęć i filmów: Tak. Jeden po drugim, wybierz niektóre, wybierz wszystkie. Po osiągnięciu maksymalnej pojemności najstarsze zdjęcia/filmy są usuwane. Dostępna opcja formatowania karty Micro SD. Usuwanie po 30 dniach wyczone domyślnie.
 - Rejestr pożyczeń (z datą i godziną): Tak. Zdjęcia i filmy są zapisywane z datą i godziną.
 - Automatyczne wyczenie (aby widzieć na zewnątrz z monitora): Tak
 - Zwalnianie drzwi głównych (zamek elektryczny): Aktywuje wyjście 12 Vcc (pożyczenia S+, S- w panelu). Programowalny czas aktywacji (1-8 s.)
 - Pomocniczy lub wtórny (zamek elektromagnetyczny, przekaźnik itp.): Aktywuje przekaźnik (pożyczenia COM, NO/NC). Programowalny czas aktywacji (1-8 s.)
 - Ustawienia wideo: Tak (jasność, kontrast i kolor)
 - Ustawienia głośności (pożyczenia i rozmowy): Tak (poziomy od 0-8)
 - Komunikacja między monitorami: Tylko między monitorami (nie smartfonami). Maksymalnie do 3 monitorów na dom (1 Master i 2 Slave)
 - Menu językowe: 16 języków
 - Dzwonki: 16. Różne opcje wyboru dla: wywołania panelu zewnętrznego, dzwonka do drzwi mieszkania, wywołania wewnętrznego.
 - Kompatybilność z CCTV: Nie
 - Automatyczne otwieranie drzwi na wezwanie (Doormatic): Nie
 - Pożyczenia magistrali (B, B); Dzwonek do drzwi (GND, BELL); Gniazdo Micro SD (8-32 GB); Gniazdo Micro USB na kabel Micro USB do RJ45 (Ethernet) (w zestawie); Adapter impedancji wideo (przełącznik DIP 1 ON na końcu linii)