

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/fermax-monitor-smile-7-vds-bialy-p-9443.html>

## FERMAX Monitor SMILE 7" VDS biały

Cena brutto	<b>1 845,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość - sprawdź dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny - przy dokonaniu płatności online</b>
Numer katalogowy	<b>6575</b>
Kod producenta	<b>6575</b>
Kod EAN	<b>8424299065755</b>
Producent	<b>"FERMAX Polska" Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

#### FUNKCJE

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy do poruszania się po menu systemu domofonowego.
- Przyciski pojemnościowe.
- Komunikacja audio bez użycia rąk (konfigurowalny również tryb Press-to-talk).
- Otwieranie drzwi.
- Wezwanie jednostki wartowniczej.
- Regulacja głośności połączeń i opcja Nie przeszkadzać (DND) z programowalnym czasem od 00:00 do 23:59.
- Automat do drzwi (funkcja profesjonalnego studia/biura) z konfigurowalnym czasem (od 00:00 do 23:59).
- Konfigurowalne dzwonki (6 opcji).
- Dzwonek do drzwi.
- Adres monitora można szybko i łatwo zaprogramować z poziomu ekranu monitora.
- Regulacja głośności dźwięku.
- Eliminacja dźwięku mikrofonu monitora (MUTE).
- Konfiguracja ustawień w menu ekranowym (OSD).
- Sterowanie windą.
- Regulacja jasności, kontrastu i koloru.
- Dodatkowe wejście wideo (podłączenie kamery CCTV).
- Konfigurowalne przyciski bezpośrednie (skrót), dla dodatkowych konfigurowalnych funkcji systemu domofonowego.

#### OPIS DZIAŁANIA

Przyciski pojemnościowe

Włącza/wyłącza komunikację z panelem zewnętrznym (zawiera diodę).

Otwieranie drzwi (zawiera diodę).

Symbol wieloznaczny: automatyczne włączanie / wybór kamery głównej i pomocniczej (zawiera czerwoną diodę).

MENU: do konfiguracji i regulacji. Długie dotknięcie (5 s.): dostęp do menu użytkownika. Krótkie dotknięcie: ekran pokazuje skonfigurowane skrót.

7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy

Dotknięcie ekranu: przejście do menu konfiguracji i regulacji.

Przyjazne dla użytkownika menu z graficznymi ikonami.

Ikony LED

Tryb Nie przeszkadzać

#### WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Wygląd

Kolor biały.

Materiał: ABS V0.

Materiał przedni: stopień optyczny PMMA.

---

#### Wymiary

Powierzchnia: 185x172x20mm. Po zamocowaniu występ 20 mm od ściany.  
Podtynkowy: 209x196x4mm. Po zamocowaniu występ 4 mm od ściany.  
ref. 6551 7" Puszka podtynkowa: 186 x 198 x 46 mm

#### CECHY ELEKTRYCZNE

Maksymalne szacowane zużycie:

- czuwanie: 23 mA
- wideo: 450 mA
- audio + wideo: 720 mA
- audio/wideo z uruchomioną pętlą magnetyczną: 1050 mA

Temperatura pracy: [-5, +40 °C]

Wilgotność: [5%, 95%]

Rozdzielczość TFT 7":

- Poz.: 800 pikseli
- Wersja: 480 pikseli

Sygnał wideo: złożony sygnał wideo 1 Vpp, 75 omów, 7 MHz.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran - Rozmiar 7". - Ekran dotykowy z technologią pojemnościową. - Format 16:9 - Rozdzielczość 800x480 - Współczynnik kontrastu 500/l. - Luminancja (cd/m2) 400 nitów. - Kontrola kontrastu, jasności i kolorów. Funkcje audio - Głośniki: 1 x 1W. - Poziom dźwięku regulowany podczas pracy. - Rozmowa całkowicie bez użycia rąk. - Prywatność rozmowy. - Dzwonki do wyboru. Zasilanie - 18 Vdc. Technologia: VDS - 5 przewodów / UTP kat. 5 / 3+koncentryczny. Połączenia TERMINALE WIDEO: - V, M, V, M: wejście i wyjście wideo z paneli zewnętrznych. - Ct: aktywacja kamery. - Vaux, M: peryferyjne wejście wideo 75 omów. Służy do: aktywacji kamery dzwonka do drzwi. Funkcja CCTV. ZACISKI PODŁĄCZENIA: +, -: zasilanie (18Vdc). L: magistrala danych. F1: podwójna funkcja dodatkowa - Aktywacja wyjść urządzeń takich jak przekaźniki (FERMAX ref. 2013, 29001, itp.). - Wejście dla zewnętrznego przycisku napadowego. Zostanie skonfigurowany, jeśli wybrana zostanie opcja paniki. F2: podwójna funkcja - Aktywacja wyjść urządzeń takich jak przekaźniki (FERMAX ref. 2013, 29001, itp.). - Aktywacja wyjścia po naciśnięciu otwierania drzwi. T, -: połączenia dla przycisku dzwonka do drzwi. +A, -: połączenie wyjściowe dla zewnętrznych urządzeń FERMAX, takich jak wewnętrzny numer ref. 2040, aktywator światła ref. 2438 itd.

Technologia: VDS

Peso: 0,545 kg

Wymiary zapakowanego produktu: 4,7x20,8x22 cm